



Moneytronic MT 112

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van dit product!

Wij adviseren u deze handleiding vooraf door te nemen, zodat u op correcte wijze gebruik kunt maken van alle functies.

Introductie:

De MT112 test op 4 kenmerken, hierdoor wordt elk biljet 100% gecontroleerd op echtheid. Het toestel heeft een 100% ECB testresultaat. Door het compacte formaat is dit model uitermate geschikt voor gebruik in supermarkten, winkels, wisselkantoren, restaurants, bioscopen, taxibedrijven, benzinstations etc. Door gebruik te maken van deze detector bespaart u tijd en geld.

Gebruikersinstructies:

1. MODE:

Met deze functie geeft u aan dat via voor- en achterzijde de biljetten getransporteerd kunnen worden.

Standaard instelling is de voorzijde

Bankbiljetten kunnen 4-zijdig in de lengterichting ingevoerd worden

2. ON/OFF:

Door deze knop wat langer ingedrukt te houden zet u de detector aan/of uit.

3. Foutcodes:

GROEN = biljet is goed gekeurd

ROOD = biljet is verdacht

Specificaties:

Detectie op 4 kenmerken:	magnetische inkt, metaal draad, 2D afmeting detectie en infrarood
Snelheid:	05, seconden per bankbiljet
Verbruik:	max. 6,6W
Adapter:	100-240V 50/60 Hz/DC 12V apparaat (accu is optioneel)

De MT112 is updatebaar bij de komst van nieuwe biljetten. Stuur een email naar info@moneytronic.nl voor informatie over de updatemogelijkheden.

Waarschuwing:

Mijd gebruik in vochtige en stoffige ruimten en gebruik het toestel niet onder hoge temperatuur. Maak regelmatig de invoer van de detector door middel van lucht schoon. Gebruikt u de detector met een accu, dan zal deze na 5 minuten automatisch in de stand-by stand springen. Bij het langdurig niet gebruiken van de detector dient u deze uit te zetten.